




Terminales bandera especiales



Material: Cobre

Acabado: Estañado

Sección Ref.	Sección cable mm ² / AWG	Ød2 Bornaje	Dimensiones mm.					d1	
			W	F	D	L			
FGNB-1-5	0,5-1,5	5,3	9,6	11,4	3,4	16,3	1,7	1000	
	AWG 22-16								
FGNB-2-5	1,5-2,5	5,3	9,6	11,4	4,1	16,3	2,3	1000	
FGNB-2-6	AWG 16-14	6,4	9,6	11,4	4,1	16,3	2,3		
FGNB-5-5	4-6	5,3	9,6	13,0	5,6	17,8	3,4	1000	
FGNB-5-6	AWG 12-10	6,4	9,6	13,0	5,6	17,8	3,4		
FGNB-8-5	8	5,3	12,7	16,3	7,2	22,5	4,5	500	
FGNB-8-6	AWG 8	6,4	12,7	16,3	7,2	22,5	4,5		
FGNB-8-8		8,4	15,5	20,6	7,2	28,3	4,5		
FGNB-14-6	14	6,4	12,7	18,1	9,0	24,4	5,8	500	
FGNB-14-8	AWG 6	8,4	16,0	22,0	9,0	30,0	5,8		
FGNB-22-6	22	6,4	14,0	21,2	11,5	28,2	7,7	250	
FGNB-22-8	AWG 4	8,4	17,5	25,3	11,5	28,2	7,7		
FGNB-38-6	38	6,4	18,3	26,9	13,3	36,1	9,4	200	
FGNB-38-8	AWG 2	8,4	18,3	26,9	13,3	36,1	9,4		
FGNB-38-10		10,5	18,3	26,9	13,3	36,1	9,4		
FGNB-60-8	60	8,4	22,3	32,8	15,5	44,0	11,4	100	
FGNB-60-10	AWG 1/0	10,5	22,3	32,8	15,5	44,0	11,4		
FGNB-60-12		13,0	22,3	32,8	15,5	44,0	11,4		
FGNB-70-8	70	8,4	23,9	34,8	17,5	46,7	13,1	100	
FGNB-70-10	AWG 2/0	10,5	23,9	34,8	17,5	46,7	13,1		
FGNB-70-12		13,0	23,9	34,8	17,5	46,7	13,1		
FGNB-80-10	80	10,5	27,0	37,3	19,5	50,8	14,5	50	
FGNB-80-12	AWG 3/0	13,0	27,0	37,3	19,5	50,8	14,5		